

## Kurz-Bedienungsanleitung Kenwood TM702

### Nur Taste ...

VFO	VFO-Betrieb
VFO >1s	VFO-Suchlauf
MR	Speicher-Betrieb
MR >1s	Speicher Suchlauf
MHZ	VFO-MHz-Einstellung
CALL	'Haus'-Kanal [C]
SHIFT	Relais-Ablage [ + ][ - ][ -- ]
TONE	Sub-Ton [ T ][ CTCSS ]
REV	Relais-Ablage umkehren [ REV ]
BAND	Umschaltung 2 m / 70 cm
LOW	Leistungsumschaltung [ ][ M ][ L ]
LOW >1s	Signalstärkeabhängiger Squelch

### Erst F-Taste, dann ...

VFO	Speicher > VFO
MR	VFO > Speicher
MHZ	Verriegelung
TONE	Alarm bei Signaleingang
REV	Schrittweite
BAND	Simplex-/Duplex-/Doppelband
LOW	Display-Helligkeit

### F>1s dann ...

VFO	Suchlaufart
MR	Speichersuchlauf ohne CALL
MHZ	Auto-Abschaltung [ APO ]
CALL	Sendezeitbegrenzung
TONE	Subton-Einstellung
REV	Quittungston Ein/Aus
LOW	Lautstärke-Symetrie 2m/70cm
LOW	Transponder-Betrieb wenn zuvor Duplex [ D ] eingeschaltet wurde

### POWER zusammen mit ...

VFO	VFO-Reset
MR	Totaler Reset
MHZ	MHz-Schaltung auf PF-Taste am Mike
SHIFT	Shift-Funktion auf PF-Taste am Mike
TONE	Tone-Funktion auf PF-Taste am Mike
REV	Unterband-Funktion auf PF-Taste am Mike
BAND	Band-Umschaltung auf PF-Taste am Mike (Default)
LOW	Leistungs-Umschaltung auf PF-Taste am Mike