

Tetrodi (Valvole schermate) di A.F. con accensione dalla rete a corr. alternata od a corr. continua

MARCA E TIPO	Catodo	Filamento		Tensione mass. ma di placca	Tensione massima di griglia - schermo	Tensione negativa di griglia	Corrente normale di placca m. A.	Corrente di griglia m. A.	Resistenza interna Ohm	Pendenza massima m. A/v.	Coefficiente di amplificazione	Zoccolo e connessioni	Resistenza di polarizzazione (8)
		Volta	Amp.										
Zenith DA 1050 Philips C 142 Valvo H 125 D	D D D	1 1 1	0,5 0,25 0,25	150 150 200	75 75 100	- 1,5 - 1,5 - 3	3 1,7 1,7	— — —	220.000 — —	0,7 0,8 0,8	150 — —	33	400 } 600 } 600 } 1/4 Watt
Philips F 242	I	2,5	1,75	180	75	- 1,5	4	—	—	1,1	—	38	350 - 1/4 Watt
Zenith SI 4090 Philips E 442 S Valvo H 4080 D	I I I	4 4 4	0,9 1 1,1	150 200 200	75 60 60	- 3 - 2 - 2	3 4 4	0,5 0,5 0,5	100.000 400.000 400.000	2 1,1 1,1	200 400 400	38	700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 250 } 1/4 Watt
Tungsram AS 4100 Telefunken RENS 1204 Orion-Sator NS4 Eta DW 7	I I I I	4 4 4 4	1 1,1 1 1	200 200 200 200	75 60 60 60	- 2 - 2 - 2 - 2	4 4 4 4	0,5 0,5 0,5 0,5	400.000 400.000 190.000 200.000	1,1 1,1 1,75 3	400 330 600	38	700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 700-3000 } 250 } 1/4 Watt
Zenith SI 4093 Philips E 442 Valvo H 4100 D Tungsram AS 494 Orion-Sator NC 4 a Eta DW-6	I I I I I I	4 4 4 4 4 4	0,9 1 1 1 1 1	200 200 200 200 200 200	75 100 100 100 100 100	- 3 - 1,3 - 1,3 - 1,5 - 1 - 1	3 1,5 1,5 1,2 2 1	0,5 0,5	100.000 800.000 800.000 800.000 665.000 800.000	2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2	200 700 700 1000 1000 1000	38	800 } 600 } 600 } 700 } 400 } 400 } 1/4 Watt
Zenith SI 4095 Philips E 445 Valvo H 4125 D Tungsram AS 4104 Tungsram AS 4105 Telefunken RENS 1214 Orion-Sator NSS 4	I I I I I I	4 4 4 4 4 4	0,9 1 1,1 1 1,1 1,1	200 200 200 200 200 200	75 100 100 100 100 100	- 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	3 6 6 5 6 6 4	1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4	100.000 300.000 300.000 400.000 250.000 300.000	2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5	200 300 300 400 250 300 500	38	650 } 275 } 275 } 325 } 275 } 275 } 350 } 1/4 Watt

Valvole a pend. variabile