

## Einstelldaten für RPG 57

Röhre	Uh1	Uh2	Ua	Us	1	2	3	4	5	6	7	8	9	la	%
EL 12 N	6	0	200	60	A1	Sg	G			K				50	50
EL 12 /375	6	0	200	60	A1	Sg	G			K				50	60
EL 12 spez.	6	0	200	60	Sg		G			K			A1	50	60
ELL 1	6	0	150	60		G	Sg	A1	K					10	60
ELL 1	6	0	150	60	A1		Sg		K	G				10	60
EM 1	6	0	200		A1	G	A1		K					10	30
EM 2	6	0	200		A1	G	A1	G	K					25	40
EM 3	6	0	200		A1	G	A1	A1	K					10	70
EM 4	6	0	200		A1	G	A1	A1	K					10	60
EM 5	6	0	200	60	Sg	G	A1	Sg	K					25	40
EM 11	6	0	200	60	A1	G	G	A1		K				25	40
EM 34	6	0	200	60		H1	A1		A1	Sg	H2	K		25	40
EM 35	6	0	200			H1	A1	A1	G		H2	K		10	60
EM 71	6	0	200		H1	A1	G		A1	G	K	H2		25	70
EM 80	6	0	200		G	K		H1	H2		A1		A1	25	30
EM 83	6	0	200	150	G	G	K	H1	H2		Sg	A1	Sg	10	60
EM 84	6	0	200	200	G		K	H1	H2	Sg	G		A1	10	
ES 111	6	0	150		G	A1	G	K		A1			G		
Röhre	Uh1	Uh2	Ua	Us	1	2	3	4	5	6	7	8	9	la	%

## Einstelldaten für RPG 70

Röhre	Uh1	Uh2	Ua	Us	1	2	3	4	5	6	7	8	9	la	%
EL 43	6	0	200	100	H1	A1	K	K	Sg	G	K	H2		50	60
EL 44	6	0	200	100	H1			K	Sg	G	K	H2	A1	50	50
EL 50	6	0	200	60		G	Sg	K	K				A1	50	60
EL 51	6	0	200	150		G	Sg		K				A1	50	80
EL 53	6	0	200	100	A1	G	Sg		K					50	40
EM 1	6	0	200		A1	G	A1		K					10	30
EM 2	6	0	200		A1	G	A1	G	K					25	40
EM 3	6	0	200		A1	G	A1	A1	K					10	70
EM 4	6	0	200		A1	G	A1	A1	K					10	60
EM 5	6	0	200	60	Sg	G	A1	Sg	K					25	40
EM 11	6	0	200	60	Sg	Sg	G	A1		K				25	40
EM 34	6	0	200	60		H1	A1		A1	Sg	H2	K		25	40
EM 35	6	0	200			H1	A1	A1	G		H2	K		10	60
EM 71	6	0	200		H1	A1	G		A1	G	K	H2		25	70
EM 80	6	0	200		G	K		H1	H2		A1		A1	25	30
EQ 40	6	0	100	20	H1	A1	Sg	G	G	G	K	H2		1	90
EQ 80	6	0	100	60	Sg	G	K	H1	H2	A1	G	K	G	2,5	50
E 90 CC	6,3	0	60		A1		H1	H2		G	K			25	40
Röhre	Uh1	Uh2	Ua	Us	1	2	3	4	5	6	7	8	9	la	%